

## Atlas Copco - Agregat QEP 3



Kategorija: [Prenosni agregati QEP-serija](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

(slika je simbolična)

### Kratek opis

Atlas Copco - Agregat QEP 3 je zmogljiv enofazni generator z največjo močjo 2,9 kW. Poganja ga Hondin bencinski motor prostornine 163 cm<sup>3</sup>, ki zagotavlja zanesljivo energijo za gradbene strokovnjake. Ta robusten agregat nudi dolgoletno zanesljivost, enostavno upravljanje in izjemno kakovost izdelave. Na voljo so možnosti dizelskega/bencinskega motorja, zaščita zgornjega dela, samodejni nadzor napetosti in kolesa. Idealno za zahtevne delovne pogoje.

### Atlas Copco - Agregat QEP 3: Moč in zanesljivost v kompaktni embalaži

Atlas Copco QEP 3 je vrhunski enofazni generator, zasnovan za profesionalno uporabo na gradbiščih in drugih zahtevnih lokacijah. Ta robusten agregat združuje moč, učinkovitost in zanesljivost v kompaktni in prenosni zasnovi.

#### Ključne značilnosti

- Maksimalna moč 2,9 kW za zanesljivo napajanje različnih orodij in naprav
- Zanesljiv Honda GX160 bencinski motor s prostornino 163 cm<sup>3</sup>
- Velik rezervoar za gorivo 11 litrov za daljše delo brez prekinitve
- Avtonomija dela do 9,4 ure za produktivnost skozi cel delovni dan
- Nizka raven hrupa le 68 dB(A) na 7 metrih za prijetnejše delo
- Kompaktne dimenzije (623x409x500 mm) in teža 42 kg za enostavno prenosljivost

### Napredne značilnosti za profesionalno uporabo

Agregat QEP 3 je opremljen z vrsto naprednih značilnosti, ki ga naredijo idealnega za profesionalno uporabo:

- Dve SCH vtičnici za istočasno napajanje več naprav
  - Zaščita pred nizko ravnijo olja za daljšo življenjsko dobo motorja
  - Ročni zagon za hitro in zanesljivo zagon v vseh pogojih
  - Robustna konstrukcija za dolgoživost v težkih delovnih pogojih
- Ne glede na to, ali delate na gradbišču, organizirate dogodek na prostem ali potrebujete zanesljivo rezervno napajanje, agregat Atlas Copco QEP 3 zagotavlja moč in zmogljivost, na katero se lahko zanesete.

### Tehnične Specifikacije

AVR	Da
Avtomatika	Ne
Brand motorja	Honda
Konfiguracija vtičnic	2 x SCH
Moč v pripravljenosti	2,9 kVA
Primarna moč	2,4 kVA
Prostornina rezervoarja za olje	11
Raven hrupa	68 dB(A)
Prostornina motorja	163
Napetost	230 V
Teža	42 kg
Dimenzije (DxŠxV)	623 x 409 x 500 mm
Tip motorja	bencin
Avtonomija	9,4 h
Način vžiga	ročni
Model motorja	GX160

## Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€

---